

| 品名 | バラストレス300W 水銀灯形32W | バラストレス300W 水銀灯形32W | バラストレス250W 水銀灯形24W | バラストレス250W 水銀灯形24W |
|---------|--|--|---|--|
| 品番 | LDR100/200V32W-H-E39 | LDR100/200V32D-H-E39 | LDR100/200V24W-H-E39 | LDR100/200V24D-H-E39 |
| 画像 |  (電源内蔵型) |  (電源内蔵型) |  (電源別置型) |  (電源別置型) |
| 全長(mm) | 267mm | 267mm | 245mm | 245mm |
| 質量(g) | 800g | 800g | 680g | 680g |
| ビーム開き | 105度 | 105度 | 105度 | 105度 |
| 定格電圧 | 100V / 200V | 100V / 200V | 100V / 200V | 100V / 200V |
| 消費電力 | 32W | 32W | 24W | 24W |
| 全光束(lm) | 4,300lm | 4,300lm | 2,700lm | 2,700lm |
| 最大光度 | 1,600cd | 1,600cd | 1,000cd | 1,000cd |
| 定格寿命(h) | 40,000h | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
| 色温度(K) | 4,000K(白色) | 6,500K(昼光色) | 4,000K(白色) | 6,500K(昼光色) |
| 口金 | E39 | E39 | E39 | E39 |

| 品名 | バラストレス160W 水銀灯形12W | バラストレス160W 水銀灯形12W | ビーム電球形LED電球 | ビーム電球形LED電球 |
|---------|--|--|--|---|
| 品番 | LDR100/200V12W-H-E26 /12-M | LDR100/200V12D-H-E26 /12-M | LDR100/200V8L-W-E26/12 LDR8L-W-E26/D/12(調光対応) | LDR100/200V12L-W-E26/12 LDR18L-W-E26/D/12(調光対応) |
| 画像 |  (電源内蔵型) |  (電源内蔵型) |  |  |
| 全長(mm) | 155mm | 155mm | 138mm | 138mm |
| 質量(g) | 520g | 520g | 480g | 480g |
| ビーム開き | 110度 | 110度 | 30度 | 30度 |
| 定格電圧 | 100V / 200V | 100V / 200V | 100V / 200V | 100V / 200V |
| 消費電力 | 12W | 12W | 7.5W / 8W | 11.5W / 18W |
| 全光束(lm) | 1,600lm | 1,600lm | 700lm | 1,100lm |
| 最大光度 | 600cd | 600cd | 2,300cd | 3,300cd |
| 定格寿命(h) | 40,000h | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
| 色温度(K) | 4,000K(白色) | 6,500K(昼光色) | 2,700K(電球色) / 2,800K(電球色) | 2,700K(電球色) / 2,800K(電球色) |
| 口金 | E26 | E26 | E26 | E26 |